



Specyfikacja Ledvance Rura LED T8
Performance (EM/Mains) High Output
19.3W 3100lm - 840 Zimna Biel |
150cm - Czujnik Ruchu - Zamienne
58W

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	248316
EAN	4099854045066
Kod Producenta	4099854045066
Producent	Ledvance
Nazwa producenta	LED TUBE T8 EM MOTION SENSOR P 1500mm 19.3W 840
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Gwarancja	5 lat
Klasa efektywności energetycznej	C
Żywotność (h)	60000
Napięcie lampy (V)	220-240

Informacje techniczne

Technologia	LED
Zamienne (W)	58
Moc (W)	19.3W
Ściemnianie	Nie
Trzonek	G13
Rotatable	Nie
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały

Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor
Strumień świetlny (Lumen)	3100lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	160
Power factor	>0.90
Rodzaj produktu	Światłówka LED T8
Typ sensora	Czujnik ruchu
Sensor Reach (m)	5

Informacje o żarówce

LED Starter w komplecie	Tak
Wymagany Statecznik	Nie
Statecznik lampy LED	Konwencjonalny (EM), Mains (AC)
Wyjście lampy LED	Standard Output
Obudowa	Szkło
Seria	Performance

Wymiary

Długość	150cm
Długość (mm)	1513
Średnica (mm)	26.7
Kształt	Żarówka rurowa
Dokładny kształt	T8